

СКРЕПА, БУГЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Область применения

Скрепа НС-20-L, НС-20-XL, НС-20-LX и НС-20-Т (бугель) предназначена для фиксации металлической (нержавеющей) ленты в процессе монтажа различных кронштейнов, узлов крепления и прочих элементов на опорах воздушных линий электропередачи, а также различных сооружениях и конструкциях. Монтаж ленты и скрепы производится при помощи специального натяжного инструмента.



2. Технические характеристики

Скрепа НС-20-L, НС-20-LX, НС-20-Т (бугель) изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 (аналог 08X18H10). Скрепа НС-20-LX (оцинкованная) изготовлена из стали с последующей оцинковкой.

Скрепы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

Зажимы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51177, СТО 34.01-2.2-002 ПАО «Россети».

Наименование	Артикул	Ширина прохода под ленту, мм	Толщина, мм	Масса, кг
НС-20-LX	42011	20,5	1,2	0,01
НС-20-Т	42008	20	1,2	0,01
НС-20-L	42004	21	1	0,01

3. Требования к упаковке, условиям хранения и транспортирования

Изделия упакованы в картонную тару, обеспечивающую их сохранность при хранении и транспортировании. Номер партии и дата изготовления изделий указаны на упаковке (на этикетке).

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта. При транспортировании тара должна быть закреплена способами, исключающими перемещение, соударения, а также прямое попадание атмосферных осадков.

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения упаковки и изделий.

4. Инструкция по монтажу

Условия монтажа:

- монтаж провода СИП рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже -20 °С в соответствии с настоящей инструкцией по монтажу;
- монтаж провода СИП должен осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок;
- на участках проведения работ необходимо предварительно провести оценку технического состояния опор и по ее результатам принять решение о замене поврежденных или ненадежных опор, которые могут отрицательно повлиять на выполнение монтажных работ;
- на участках проведения работ, содержащих переходы через инженерные сооружения, необходимо выполнить устройство их защиты;
- в процессе монтажа провода СИП необходимо принимать меры для защиты изоляции провода от повреждений;
- безопасность выполнения работ обеспечивается соблюдением требований Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Последовательность монтажа:

1. Продеть монтажную ленту в скрепу или бугель. Зафиксировать ее, загнув небольшой конец ленты.
2. Обернуть металлической лентой опору для крепления кронштейна и продеть другой конец ленты в бугель либо скрепу.
3. Натянуть ленту специальным инструментом винтового типа и, загнув ленту, обрезать её.
4. Загнуть специальные ушки на скрепе либо бугеле молотком, зафиксировав ленту.

5. Гарантии изготовителя

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Гарантийный срок составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты изготовления при соблюдении условий монтажа и хранения.

Срок эксплуатации составляет 40 лет. Изделие ремонту не подлежит.

Отработанное и снятое с эксплуатации изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и подлежит вторичной переработке.

Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73 (многоканальный).

Обратная связь: <https://install-ltd.ru/help/feedback.php>

Для более подробного ознакомления с ассортиментом, наведите устройство на QR код справа.

